



ユメルクス  
YUMELUX

# LED街路灯

Y3E25W-D2E39/Y3E25W-D7E26/Y3E25W-D6E26  
Y3E50W-D2E39/Y3E50W-D7E26/Y3E50W-D6E26

オープン価格  
カタログ 2013-12



Y3E50W-D7E26



Y3E50W-D2E39

## 省エネなのに明るさそのまま ユメルクスのLED

屋外でも安心して、ご利用できます



**外路灯専用**  
防水設計のため、  
エクステリア照明や  
看板照明、街路灯  
に最適です。



**省エネ**  
1日10時間、1ヶ月  
30日使用で1ヶ月の  
電気料金約800円。  
(Y3E50W-D7E26)



**安全設計**  
付近の落雷による  
瞬間的な高電圧の  
印加を吸収し、発火を  
防ぐ配慮をしました。



**水銀フリー**  
環境に有害な水銀・  
カドミウムを含み  
ません。



**長寿命**  
設計寿命は、  
40,000時間。



**虫寄りにくい**  
低紫外線のため、  
虫が集まりにくく、  
衛生的です。



**低UV・低赤外線**  
紫外線による色あせ、  
赤外線の熱がほとんど  
ありません。



**代替**  
既存器具にその  
まま取付できま  
す。

本カタログ掲載商品費用には、配送・設置・付帯工事などは、含まれておりません。


## LED街路灯 (水銀灯250W/100W相当)

街路灯の口金と合うため、簡単に取り付け交換ができます。

 下向き7面発光	Y3E25W-D7E26	AC85~245V (電源外付け)	25W	2,500 lm	575 g 190 × φ120 -45℃ ~ 50℃ E26 40,000 h ※	
	Y3E50W-D7E26	AC85~245V (電源外付け)	44W	4,500 lm		
 上向き6面発光	Y3E25W-D6E26	AC85~245V (電源外付け)	25W	2,500 lm	525 g 190 × φ120 -45℃ ~ 50℃ E26 40,000 h ※	
	Y3E50W-D6E26	AC85~245V (電源外付け)	48W	4,500 lm		
 下向き2面発光	Y3E25W-D2E39	AC85~245V (電源外付け)	25W	2,350 lm	958 g 105 × 280 -20℃ ~ 50℃ E39 40,000 h ※	
	Y3E50W-D2E39	AC85~245V (電源外付け)	50W	4,800 lm		




## 安全上のご注意



**警告**

- がたついたり、破損している配線器具には取り付けしないで下さい。
- 灯具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないで下さい。(火災・過熱の恐れ)
- 被照射物と灯具は50cm以下に近づけないで下さい。特に絹・皮・布地等の色落ちの恐れのある物は注意下さい。(被照射物の火災、変形、褪色の原因)
- 異常・故障時は直ちに使用を中止し、速やかに電源を切り、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼して下さい。
- 直流電源で絶対に使用しないで下さい。(破損・発煙の恐れ)
- 取り付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切って下さい。(感電の恐れ)
- 煙、臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切って下さい。(感電・火災の原因)



**注意**

- 点灯中や消灯直後しばらくは灯具が熱いので触れないで下さい。(ヤケドの恐れ)
- 器具で指定されたワット数以下のランプにご使用下さい。(短寿命の原因)
- 物をぶついたり、傷付けたり、強く握ったりしないで下さい。(破損・ヤケド・ケガの原因)
- ランプはソケットに確実に取り付けして下さい。(落下・故障・感電の原因)
- ランプが濡れているときは、点灯の如何にかかわらず、ランプに触れないで下さい。
- 分解や改造をしないで下さい。
- LED光源のみの交換はできません。
- ランプの周囲温度が35℃超の場所では使用を避けて下さい。(推奨温度5℃~35℃)
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン式の器具から離れてご使用下さい。(誤動作の原因)
- LED光源にはバツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承下さい。
- 使用環境によって、ランプが著しく劣化する恐れがありますので、ご了承下さい。
- 長期ご使用の場合は、自主点検を行うことをお勧めします。

## 使用上のご注意

- 非常に短い停電があると、点灯状態が変わることがあります。
- ランプの周囲温度が5~35℃の範囲でご使用下さい。
- ランプを清掃する際は、乾いた柔らかい布か専用の清掃用具をご使用下さい。(感電、故障の原因)
- ランプをデジタルカメラなどで撮影する際、シャッタースピードなどにより、チラツキが映り込むことがあります。
- 写真や動画を撮影するとき、本体を映し込むと縞模様が出る場合があります。
- 特殊なメガネ(3Dテレビ用など)をかけて、灯具を見た場合、ちらつくことがあります。灯具を直視しないようにお願いいたします。
- 近すぎる場所にあるリモコン機器のリモコンが動作しにくくなる場合があります。
- LEDに流れる電流により、灯具から異音(ジー音)が発生することがあります。
- ランプの近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入ることがあります。
- 交流電源100V用です。
- LED光源にはバツキがあるため、同じ形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承下さい。
- 周波数50Hz/60Hz以外の電源では使用しないで下さい。

## お買い求めになる前に 以下の器具ではご使用にならないで下さい。

- 調光(明るさ調整)機能のついた電球器具
- リモコン・人感センサーのついた電球器具
- 断熱材施工器具[SB、SGI、SG型表示器具](適合器具除く)
- 水銀灯・ナトリウムランプ、メタルハイドランプ等のHIDランプ器具(破損・発煙の原因)
- 誘導灯・非常用照明器具
- 密閉型器具や密閉に近い器具
- 水中にあり、ランプが水中で使用される器具

## カタログについてのご注意

- 製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため 実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

カタログ請求または、商品に関するご相談は  ユメルクス 株式会社 〒360-0804 埼玉県熊谷市代531番地 TEL 048-526-3341 FAX 048-526-3314 <a href="http://www.yumex.gr.jp">http://www.yumex.gr.jp</a>	販売店	商品のご相談は技術と信頼のある
--	-----	-----------------